

LINKSYS

WAP750AC

REPEATER MOD

KURULUM

DÖKÜMANI

Bir internet sayfası açıp adres satırına 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın ve daha sonra açılan arayüz sayfasında "Kurmaya Başla" butonuna basın.

192.168.1.1/wps/welcome.shtml?lang=TR

LINKSYS®

Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

WAP750AC Erişim Noktası Kurulumuna Hoş Geldiniz

WAP750AC

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'ni kabul ediyorum

Otomatik Yazılım Güncellemeleri (önerilen)

Kurmaya Başla

Türk

Elle Kurulum

© 2015 Belkin International, Inc. ve veya bağlı şirketler. Her hakkı saklıdır.

← → C ⌂ ① 192.168.1.1/bbs/set_pwd.shtml ☆ 0 :

LINKSYS® Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

Erişim noktanızı güvenceye alın.

Bu aygıta beraber bir varsayılan parola verilmiştir. Daha güvenli ve hatırlanabilir yapmak için bunu hemen şimdide değiştürün. Bu parolayı menzil genişletici ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için kullanacaksınız.

Bir admin parolası oluşturun:

admin

Admin parolاسını tekrar girin:

admin

Bu bölümde cihaz arayüzü için parola belirlememiz gereklidir. Standartı "admin" olduğu için "admin" yazıp "Kaydet" butonuna basın.

0

Bir parola ipucu ekleyin (isteğe bağlı):

ör. En sevdigim kitap + yıl dönümü

Kaydet

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirkeleri. Her hakkı saklıdır.

← → C ⌂ ① 192.168.1.1/bbs/select_mode.shtml ☆ 0 :

LINKSYS® Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

Erişim noktanızı nasıl kullanmak istiyorsunuz?

Kablolu menzil genişletici olarak (Erişim Noktası)

Daha iyi Wi-Fi hızları için Wi-Fi kapsamının zayıf olduğu alanlarda yönlendiricinizden genişleticiye giden bir ethernet kablosu takın.

İleri

Kablosuz menzil genişletici olarak

Herhangi bir kablo kullanmadan Wi-Fi sinyalinizin kapsamını genişletin. Bu dağınıklığı azaltır ancak size optimum Wi-Fi hızını sağlamaz.

İleri

Bu sayfada "Kablosuz menzil genişletici olarak" kısmına basın ve alta açılan sayfada "İleri" butonuna basın.

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketler. Her hakkı saklıdır.

← → C ⌂ ① 192.168.1.1/bbs/choose_network.shtml ☆ 0 :

LINKSYS™ Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

Kablosuz ağınızı seçin.

Çift bant bir ağı genişletiyorsanız, her iki bandı da gördüğünüzden emin olun.

Bu bölümden bağlanacağınız ağı seçin

Segment	2.4 GHz	
WLAN	2.4 GHz	
SLink	2.4 GHz	
DIRECT-VLYESIMARSLANmsQE	2.4 GHz	
TurkTelekom_T7DED	2.4 GHz	
Daha fazla ağa ara		
Ağ adını elle girin		

► Ağıımı görüyorum

► Ağımda yalnızca tek bir bant görüyorum.

► Sinyal gücüm düşük

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketleri. Her hakkı saklıdır.

192.168.1.1/bbs/password.shtml

LINKSYS®
Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

Segment için şifrenizi girin.

Şifreler büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Seçtiğiniz ağın Wi-Fi şifresini yazın ve "İleri" butonuna basın.

Ağ Parolasını Girin

Baska bir ağ seçin

İleri

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketler. Her hakkı saklıdır.



Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

5 GHz kablosuz ağınızı seçin.

Modeminizde 5Ghz desteği yok ise veya kullanmak istemiyorsanız "İkinci bir ağa ihtiyacım yok" bölümüne basın.

Ağlar aranıyor

İkinci bir ağa ihtiyacım yok...

Ağ adını elle girin

› Ağımı görüyorum

› Sinyal gücüm düşük ☰

← → C ⌛ ① 192.168.1.1/bbs/ext_rp.shtml ☆ 0 :

LINKSYS Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

Genişletilmiş kablosuz ağınız.

Genişletilmiş ağınızı ana ağınızdan ayırmak için ağınızın adına "Ext" eklenir. Erim genişleticinizin eşsiz bir ağ adına sahip olması önerilir.

2.4 GHz genişletilmiş ağ

Ağ adı:

Güvenlik modu:

Parola:

5 GHz genişletilmiş ağ

İleri butonuna basın.

İleri

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketleri. Her hakkı saklıdır.

192.168.1.1/bbs/spot_finder.shtml?fir=a

LINKSYS® Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

Tamamen Doğru.

SpotFinder nokta bulucu teknolojimiz menzil genişleticinizi maksimum kapsama için ideal konuma yerleştirildiğinizde bunu gösterecektir.

The diagram illustrates signal strength levels along a horizontal axis. It features icons for a Router, a wall, and an Access Point. A green bar indicates signal strength, with the central point labeled 'Tamamen Doğru' (Perfectly correct). Below the bar, text specifies 'En iyi hızda en iyi uzanti.' (Best speed at best range). The scale is divided into three main segments: 'Çok yakın' (Very close), 'Tamamen Doğru' (Perfectly correct), and 'Çok uzak' (Very far). The 'Çok yakın' segment is labeled 'Kısıtlı uzanti.' (Limited range). The 'Çok uzak' segment is labeled 'Kısıtlı hız.' (Limited speed). To the right of the bar, there is a section labeled 'Aygıtlar' (Devices) with icons for a laptop and a smartphone.

Router Çok yakın Tamamen Doğru Çok uzak Aygıtlar
Kısıtlı uzanti. En iyi hızda en iyi uzanti. Kısıtlı hız.

İleri butonuna basın. → İleri

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketler. Her hakkı saklıdır.

192.168.1.1/bbs/setup_complete_rp.shtml

LINKSYS Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

Genişleticiniz kuruldu.

Ağınızda bağlı olduğunuzdan emin olun.

2.4 GHz

Genişletilmiş Ağ Adı Segment_Ext
Genişletilmiş Ağ Parolası -----

Cihazın kurulumu tamamlanmıştır.
Kısa süre içinde internet iletimi
sağlıklı bir şekilde başlatılmış olacaktır.

Genişleticinizi yönetin.

Genişleticinin ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için bilgisayarınız doğrudan Segment_Ext ajına
bağlantısında <http://ap.linksys.com> adresini ziyaret edin.

Admin parolası admin

Bunu yazdırın

Erim genişleticınızı dosya dolabı gibi büyük metal nesnelerden uzak tutarsanız en yüksek sinyal gücünü elde
edersiniz.

192.168.1.1 bekleniyor...